

12 V

Ref. 025677

Den er specielt designet til montering på en væg eller på en lift, og den lodrette GYSFLASH 123.12 CNT FV er en **120 A højeffekt oplader med inverter-teknologi**. Den giver mulighed for at holde et 12 V bly- eller litiumbatteri (lithium-ion «standard» + lithium-jernfosfat) på en **perfekt stabiliseret spænding i de diagnostiske faser**. Den leverer den **bedste opladningscyklus som anbefalet til vedligeholdelse af markedets mest avancerede batterier**. Dens **USB-forbindelse gør den 100% mulig at tilpasse**.

4 DRIFTSTILSTANDE

- **Opladning:** til 12 V bly- eller litiumbatterier fra 5 til 1.500 Ah.
- **Diagnostik:** understøtter op til 120 A-køretøjer i diagnostisk fase i vedligeholdelsesværksteder.
- **Showroom:** leverer strømkomensation, når det elektriske tilbehør i en demonstrationsbil bruges. Den styrer også optimal opladning af batteriet.
- **Tester:** Gør det muligt at kontrollere batterispændingen, evaluere startsystemet (starter + batteri) og tilstanden ved køretøjets generator.

100% OPKOBLET

- Tilføj, slet eller modificer opladningstilstande og profiler via USB.
- Konfigurationsfiler tilpasset din applikation.
- Hent opladningshistorikken og dataene på en USB-stick og brug dem i et regneark.
- Tilslut ekstra moduler (printer, stregkodelæser etc.) via dens dertil beregnede modulstik (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATISK OPLADNING

- Forlænger levetid og ydeevne i bly- (gel, AGM, væske, calcium etc.) og litiumbatterier (lithium-ion «standard» + lithium-jernfosfat).
- Specifik opladningskurve i **8 trin** (bly) eller **9 trin** (litium) uden opsyn.
- Genopretter dybt afladene batterier >2 V (automatisk SOS-genoprettelse).

TEKNOLOGIER & AVANCEREDE FUNKTIONER

- **FV** **Fleksibel Spænding**, opladeren arbejder med en forsyningspænding på mellem 85 og 265 V.
- Funktionen «**Auto-Detect**» starter automatisk en opladning, når der tilsluttes et batteri til opladeren.
- Funktionen «**Auto-Restart**» i tilfælde af strømsvigt og som kan huske indstillingerne.
- **Styring og kalibrering af kabler.**
- **Låsning**, undgå risikoen for ukorrekt håndtering, ideel til garager og udstillingshaller.
- Op til **12 opladningsprofiler tilgængelige**, herunder Easy-profilen til forenklet opladning, egnet til alle blybatterier.

SIKKERHED

- **Beskyttelse af køretøjets indbyggede elektronik:** beskyttelse imod kortslutninger, forkert polaritet og overopladning. Gnistforebyggelsessystem.
- **Udskiftelig sikring**, der beskytter imod misbrug.
- **Temperatursensor**, der beskytter imod overophedning af indvendig elektronik.

AVANCERET INTUITIVITET

- Kompakt og robust design med kabelrulle på fronten.
- Puder til absorption af stød og vibration.
- Valgfri vægmonteringsbeslag med skinne- eller magnetsystem (Magnetfix 50).



Leveres med:



Klemmer
5 m - 25 mm²



Vægmonteringsbeslag
x2 x2



Intuitiv grænseflade
på 22 sprog

TILBEHØR



MagnetFix 50
029637



REMA/kabel
025714



NATO/kabel
025707

50/60 Hz	2000 W	12 V	I _{charge}	Opladning	Z _z	Vedligeholdelse/ krusning	Opladningskurve	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2,5 m
100-127 V AC 220-240 V AC	2000 W	12 V	100 A 120 A	5 < 1500 Ah	<0,2 Ah/ måneder	<150 mV Rms	I _U , I _U	85 A 100 A	100 A	6,5	340 x 150 x 250	Automatisk >2 V	IP 20	150 A	2,5 m
								120 A							